










CIRCUITOS	TOMADAS(WATTS)					AMBIENTE
	100	200	300	400	ESP.	
1		1	3			SALA DE E
2				3		SALA DE E
3				3		SALA DE E
4				3		SALA DE E
5				3		SALA DE E
6				3		SALA DE E
						EQUIP.
7	RESERVA					
8	RESERVA					
9	RESERVA					
<b>SOMA TOTAL</b>						

## QDFSE-1- Quadro de Distribuição de Força da Sala de Equipamentos -

/ EQUIPAMENTO	POTÊNCIA(W)	POTÊNCIA(VA)	FATOR POTÊNCIA	TENSÃO(W)	CORRENTE (A)	FASE mm <sup>2</sup>
EQUIPAMENTOS	1100	1196	0,92	220	5,43	2,5
EQUIPAMENTOS	1200	1304	0,92	220	5,93	2,5
EQUIPAMENTOS	1200	1304	0,92	220	5,93	2,5
EQUIPAMENTOS	1200	1304	0,92	220	5,93	2,5
EQUIPAMENTOS	1200	1304	0,92	220	5,93	2,5
EQUIPAMENTOS	1200	1304	0,92	220	5,93	2,5
EQUIPAMENTOS OI	14000	15217	0,92	380	23,06	3x6,0
	<b>21.100</b>	<b>22.935</b>	<b>0,92</b>	<b>380</b>	<b>35</b>	<b>3x25</b>

**1**

NEUTRO mm <sup>2</sup>	TERRA mm <sup>2</sup>	DISJUNTOR (A)	DR 25/30mA	CURVA DISJUNTOR	BALANCEAMENTO DE FASES			
					A-N	B-N	C-N	ABC
2,5	2,5	20		C	1196			
2,5	2,5	20		C		1304		
2,5	2,5	20		C			1304	
2,5	2,5	20		C	1304			
2,5	2,5	20		C		1304		
2,5	2,5	20		C			1304	
6,0	6,0	32						15217
								
								
<b>25,0</b>	<b>16,0</b>	<b>70</b>	<b>25</b>	<b>C</b>	<b>2.500</b>	<b>2.609</b>	<b>2.609</b>	<b>15.217</b>